

デジタルクランプメータ (AC) CENTER20



現場に最適なポケットサイズ 電流・電圧・抵抗を1台で

- 携帯しやすい小型・軽量ボディ
(クランプ開口 25.4mm)
- 電圧や抵抗も測れる多機能
- AC電流専用クランプ測定 (最大 400A)
- AC電流、AC/DC電圧、抵抗、導通チェック

主な用途

- 配電盤などの固定設備の電流や電圧を安全に測定
- 配線の断線や接続状態を素早く確認

仕様

表示画面	33mm×19mm LCD ディスプレイ		
	デジタル表示	3% 桁 LCD 表示、最大読み取り値 3999	
測定可能項目	ACA / DCV / ACV / 抵抗 / 導通チェック		
レンジ選択	オートレンジおよび手動レンジ選択		
記号・測定範囲	入力信号と測定レンジに応じて自動調整		
データホールド	HOLD ボタンで表示画面の読み取り値を保持		
極性	自動切替「-」は負の極性を示す		
オーバーレンジ	OL 表示		
サンプリング時間	デジタル表示	2 回 / 秒	
電池残量	表示で電池交換		
自動電源オフ	無操作状態が約 10 分続くと、自動的に電源をオフ 電源オン時に HOLD ボタンを押し続けると無効		
電源	単 4 形乾電池 × 2 本		
電池寿命	AC 電流 / 電圧：約 500 時間 DC 電圧 / 抵抗：約 800 時間		
使用環境	0 °C ~ 40 °C、80 %RH 以下 (結露なきこと)		
保存環境	-10 °C ~ 60 °C、70 %RH 以下		
重量	約 260 g		
寸法	本体：幅 75 mm × 高さ 203 mm × 厚さ 32 mm クランプ開口幅：25.4 mm		
付属品	赤 / 黒テストリード × 1、テスト電池、キャリングケース		

DC 電圧				
レンジ	分解能	確度	入力インピーダンス	過負荷保護
400V	0.1V	±1%+3dig	1MΩ	660Vrms
600V	1V			

AC 電圧				
レンジ	分解能	確度 (50~500Hz)	入力インピーダンス	過負荷保護
400V	0.1V	±1.2%+3dig	1MΩ	660Vrms
600V	1V			

AC 電流			
レンジ	分解能	確度	過負荷保護
40A	0.01A	50Hz ~ 60Hz: ±1.9%+3dig	600Vrms
400A	0.1A	60Hz ~ 400Hz: ±3.0%+5dig	

抵抗				
レンジ	分解能	確度	最大試験電圧	過負荷保護
400Ω	1Ω	±1%+2dig	-1.5V DC	600Vrms

導通			
レンジ	有効範囲	最大試験電圧	過負荷保護
•••)	<25Ω	-1.5V DC	600Vrms

※ 環境条件：23±5℃、≤80% RH

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。



〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

※SATOTECH は、株式会社佐藤商事が運営しています。

このカタログの記載内容は 2026 年 1 月現在のものです。